NXG-9-RF-LB

Centrale xGenConnect, 8 zones, 8 partitions, max. 48 zones, avec récepteur IP et LoNa embarqué, grand boîtier plastique.

La sécurité en toute simplicité

Faisant partie de la famille de centrales d'intrusion UltraSync, la série xGenConnect offre une nouvelle norme en matière d'évolutivité, de flexibilité et de rétrocompatibilité, permettant aux installateurs professionnels de sécurité de tirer parti d'une plate-forme unique pour les nouvelles installations ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes avec les dernières technologies et le confort domestique.

La centrale xGenConnect est une centrale d'intrusion hybride intelligente, idéale pour les applications de sécurité résidentielles ou commerciales légères. Avec la possibilité de contrôler jusqu'à 48 zones et 8 partitions et 100 utilisateurs, elle offre la flexibilité nécessaire afin de répondre aux exigences des besoins futurs en matière de sécurité.

Le port Ethernet intégré permet une connexion sécurisée au Cloud UltraSync, offrant l'accès à une large gamme de services, notamment le rapport d'alarme et la connectivité à distance.
Un module optionnel de routeur 4G & WiFi est disponible pour une connectivité cellulaire primaire ou de secours au Cloud UltraSync. Parallèlement, le module 4G & WiFi peut se connecter au routeur domestique d'un client via une liaison Wifi. Cela évite d'avoir à installer un câble Ethernet entre la centrale et le routeur du client. Le module dispose également d'un port ethernet au cas où le système de sécurité nécessiterait des caméras UltraSync à des fins de vidéosurveillance.

Migration de NetworX vers xGenConnect

Les anciens systèmes NetworX peuvent facilement être transférés vers xGenConnect car la carte principale de la centrale a le même format que les anciennes centrales NetworX. Outre le bus de communication xGen RS-485 à 4 fils, xGenConnect intègre également le bus de communication NetworX à 3 fils. La plupart des périphériques NetworX, tels que les claviers et les extensions de zone, peuvent être intégrés de manière transparente à xGenConnect, ce qui évite de devoir remplacer l'ensemble du système de sécurité.

Facilité de contrôle et de surveillance

Le système de sécurité xGenConnect peut être contrôlé sur place à partir d'un clavier traditionnel et à distance via l'application UltraSync+.

Un serveur web intégré permet à l'installateur d'accéder au système et d'effectuer une programmation avancée. Le serveur web est accessible depuis un navigateur web sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

L'application UltraSync+ permet à l'utilisateur de contrôler le système de sécurité depuis un iPhone/iPad Apple® ou un appareil Google Android. L'utilisateur peut naviguer à travers différents écrans permettant d'armer/désarmer des partitions, d'activer ou de désactiver la sonnerie. Cette même App permettra à l'installateur d'effectuer la



Détails

- 8 zones embarquées
- Maximum de 48 zones (y compris sans fil)
- Maximum de 32 cartes/jetons sans fil
- Récepteur RF 433MHz Legacy & LoNa embarqué
- Maximum de 8 partitions
- Maximum 100 utilisateurs, chaque utilisateur pouvant avoir jusqu'à 4 niveaux de profils
- Maximum 32 appareils (extensions et claviers)
- 16 claviers au maximum
- Bus de communication xGen et NetworX
- Doublage de zone et prise en charge de plusieurs résistances de fin de ligne
- Intégration vidéo UltraSync
- 4 sorties programmables intégrées
- Logique de programmation Actions et Scènes
- Connexion IP/LAN 10/100Base-T
- Module enfichable 4G/wifi en option
- Serveur web intégré
- Logiciel de programmation DLX900
- Soutien des rapports d'alarme d'Osborne Hoffman dans SIA et CID
- Mise à jour du micrologiciel via USBUP-EUR-V2 ou DLX900 sur le réseau.
- Fonctionnalité d'inscription automatique
- Plusieurs voyants de diagnostic intégrés
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Grade 2 Class II, EN50136-2/EN50131-10 SP4 DP3, INCERT T031+A1, NFA2P

programmation du système.

Facilité de programmation

Une fois que tous les périphériques du système sont câblés et enrôlés par le système xGenConnect à l'aide de la fonction d'inscription automatique, la centrale peut être programmée à partir du clavier local, d'un PC de bureau connecté au serveur Web intégré à la centrale ou via le logiciel de gestion DLX900.

Le système peut également être programmé via un smartphone ou une tablette sur le service cloud sécurisé UltraSync. La plupart des menus de la centrale disposent de valeurs par défaut préprogrammées. Il suffit de sélectionner dans le menu déroulant l'option la mieux adaptée.

UltraSync+ App

Une application est disponible pour les smartphones Apple iPhone/iPad et Google Android. Elle permet de visualiser l'état du système, offre des commandes système telles que le contournement de zones, l'armement et le désarmement, la lecture de l'historique des événements, la visualisation d'images en direct ou enregistrées.

L'utilisateur peut recevoir des notifications push de l'application en cas de changement d'état du système ou en cas d'alarme ou de problème. S'il est activé, le service de localisation de l'application surveille l'emplacement du dispositif intelligent (utilisateur) par rapport à l'emplacement géographique de la centrale. Lorsque l'utilisateur entre ou sort d'une proximité fixe des locaux protégés, des fonctions automatisées peuvent être lancées comme l'extinction des lumières, la réception d'une notification si la centrale est armée ou non.

L'installateur peut utiliser l'application pour effectuer une programmation avancée. L'application garantit une connexion sécurisée entre votre téléphone intelligent et le système de sécurité xGenConnect via le WiFi ou le cloud. La configuration nécessite uniquement la saisie du numéro de série unique et du code d'accès dans l'application. L'utilisateur et l'installateur peuvent se connecter en utilisant leur nom d'utilisateur et leur code PIN. Aucun transfert de port compliqué n'est nécessaire.

NXG-9-RF-LB

Centrale xGenConnect, 8 zones, 8 partitions, max. 48 zones, avec récepteur IP et LoNa embarqué, grand boîtier plastique.

Spécifications techniques

System

Product line	xGenConnect
Panel type	Hybrid
Kit	No

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8

Outputs

No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	8

User/Cards

Max. no. of users	100

Communication

Onboard transmission type	IP
Type de bus de données	NetworX & xGen RS-485

Event log

Alarm event log	1024

Electrical

Operating voltage	230 VAC +10%, −15%, 50 Hz ±10%
Power supply value	20 VAC 40 VA
Mainboard current consumption	150 mA at 13.8 VDC +/- 0.4 V
Max system current	2000 mA at 13.8 VDC +/- 0.4 V
Max aux power current	13.8 VDC +/- 0.2 V, 1 A max.
Auto-reset fuses	Yes

Physical

Physical dimensions	394 x 256 x 118 mm
Shipping weight	2800 g
Colour	Beige
Material	Polycarbonate
Housing	Polycarbonate

Environmental

Operating temperature	0 to +55°C
Relative humidity	95% non-condensing
Environment	Indoor
Environmental Class	Class II

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P

Alimentation

Récepteur sans fil	433MHz Legacy + LoNa

Système

Max no. of modules	32 (dont 16 claviers maximum)

Entrées

Valeurs de la résistance 2 EOL	3.3K - 6.6K; 4.7K - 9.4K; 4.1K - 8.2K
Nombre maximum d'émetteurs sans fil	48 détecteurs + 32 boutons de commande

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	BS127N	Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57