# ACA-Touch-slim

## Bouton de sortie sans contact à faible épaisseur

### Présentation

Les boutons de sortie sans contact permettent d'activer une demande de sortie avec des solutions de contrôle d'accès sans avoir à toucher quoi que ce soit.  Cette solution est obtenue en utilisant la technologie infrarouge. Il suffit de passer la main à proximité du capteur pour activer le contact. L'activation est clairement indiquée par une LED qui s'allume en vert lorsqu'elle est active ou en rouge lorsqu'elle est alimentée mais non active.
Veuillez noter que la lumière directe du soleil ou les réflexions peuvent affecter la sensibilité du capteur infrarouge.




### Détails

- Bouton de sortie sans contact utilisant un capteur IR
- Design attrayant et intemporel
- La distance de réglage est de 3 à 15 cm.
- Période d'activation du relais réglable
- Indication par LED rouge et verte de l'état de veille et de l'état actif.
- Utilisation intérieure uniquement

# ACA-Touch-slim

## Bouton de sortie sans contact à faible épaisseur

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Access control |
| Type | Exit device |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12- 24VDC |
| Current consumption | 30 mA Idle<br>35 mA Active |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 86 x 55 x 20 mm |
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 95% noncondensing |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57