ACA-Touch

Berührungsloser Austrittstaster

Produktübersicht

Die berührungslosen Austrittstaster bieten die Möglichkeit, eine Austrittsanforderung für Zutrittskontrolllösungen zu aktivieren, ohne etwas berühren zu müssen. Diese Lösung wird durch den Einsatz von Infrarot-Technologie erreicht. Bewegen Sie einfach eine Hand in die Nähe der Vorderseite des Sensors, um den Kontakt zu aktivieren. Die Aktivierung wird eindeutig durch eine LED angezeigt, die grün leuchtet, wenn sie aktiv ist, oder blau, wenn sie eingeschaltet, aber nicht aktiv ist.
Bitte beachten Sie, dass direktes Sonnenlicht oder Reflexionen die Empfindlichkeit des Infrarotsensors beeinträchtigen können.



Einzelheiten

- Berührungsloser Austrittstaster mit IR-Sensor
- Attraktives, zeitloses Design
- Einstellbarer Abstand, 3-15 cm
- Einstellbare Relaisaktivierungszeit
- Rote und grüne LED-Anzeige für Standby und Aktiv
- Nur für Innenanwendung

ACA-Touch

Berührungsloser Austrittstaster

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Zutrittskontrolle
Type	Dispositivo saída

Electrical

Operating voltage	12- 24VDC
Current consumption	30 mA Leerlauf 35 mA Activ

Physical

Physical dimensions	86 x 86 x 20 mm
Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.